


ASUS PRIME A620M-K AMD A620 Soket AM5 micro ATX

Marka : ASUS

Ürün kodu: 90MB1F40-M0EAY0

Ürün Adı : PRIME A620M-K

ASUS PRIME A620M-K. İşlemci üreticisi: AMD, İşlemci soketi: Soket AM5, İşlemcilerle uyumlu: AMD Ryzen 7000 Series. Destekli hafıza türü: DDR5-SDRAM, Maksimum bellek: 96 GB, Hafıza kanalları: Çift kanallı. Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri: M.2, SATA III, Desteklenen depolama sürücüsü tipleri: HDD & SSD. Ethernet arayüz türü: Hızlı Ethernet, Gigabit Ethernet. Bileşen: PC, Anakart form faktörü: micro ATX, Analevha yonga kümesi ailesi: AMD



İşlemci		Arka panel I/O portları	
İşlemci üreticisi *	AMD	USB 2.0 bağlantı noktası sayısı *	2
İşlemci soketi *	Soket AM5	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı *	4
İşlemcilerle uyumlu *	AMD Ryzen 7000 Series	Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı *	1
Desteklenen işlemci prizleri	Soket AM5	PS/2 bağlantı noktaları	1
Hafıza		VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı *	1
Destekli hafıza türü *	DDR5-SDRAM	HDMI port sayısı *	1
Bellek yuvalarının sayısı *	2	Ağ Bağlantıları	
Hafıza kanalları	Çift kanallı	Ethernet LAN bağlantısı	✓
ECC uyumluluğu	ECCsiz	Ethernet arayüz türü	Hızlı Ethernet, Gigabit Ethernet
Destekli hafıza saati hızı	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz	Wi-Fi *	✗
Maksimum bellek *	96 GB	Özellikler	
Tamponsuz hafıza	✓	Anakart yongası *	AMD A620
Depolama yöneticisi		Ses çıkış kanalı sayısı *	7.1 kanallar
Desteklenen depolama sürücüsü tipleri	HDD & SSD	Bileşen *	PC
Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri *	M.2, SATA III	Anakart form faktörü *	micro ATX
Desteklenen sabit sürücü sayısı	4	Analevha yonga kümesi ailesi *	AMD
Desteklenen saklama sürücüsü sayısı	5	Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 10 x64, Windows 11
Dahili I/O		Genişletme yuvaları	
USB 2.0 bağlayıcıları *	2	PCI Express x1 (Gen 3.x) yuvası	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) konnektörleri *	1	M.2 (M) yuvalarının sayısı	1
SATA III bağlantı sayısı *	4	BIOS	
S/PDIF çıkış bağlayıcı	✓	BIOS tipi *	UEFI AMI
Ön panel ses bağlayıcısı	✓	BIOS hafıza boyutu	256 Mbit
ATX güç bağlayıcı (24-pin)	✓	Ambalajlama bilgisi	
CPU fan bağlayıcı	✓	Ambalaj genişliği	260 mm
Şasi fanı bağlayıcı sayısı	1	Ambalaj derinliği	270 mm
EPS güç bağlantısı (8-iğne)	✓	Ambalaj yüksekliği	51,5 mm
COM bağlayıcı sayısı	1	Paket ağırlığı	920 g

Dahili I/O		Ağırlık & boyutlar	
TPM bağlayıcı	✓	Genişlik	226 mm
12V güç konektörü	✓	Derinlik	221 mm



4711387242087

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.