


MSI A520M-A PRO anakart AMD A520 Soket AM4 micro ATX

Marka : MSI

Ürün kodu: A520M-A PRO

Ürün Adı : A520M-A PRO

MSI A520M-A PRO. İşlemci üreticisi: AMD, İşlemci soketi: Soket AM4, İşlemcilerle uyumlu: AMD Ryzen 3000 Series. Destekli hafıza türü: DDR4-SDRAM, Maksimum bellek: 64 GB, Hafıza alanı türü: DIMM. Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri: PCI Express 3.0, SATA, Desteklenen depolama sürücüsü tipleri: HDD & SSD, RAID seviyesi: 0, 1, 10. Maksimum çözünürlük: 4096 x 2160 Piksel. Ethernet arayüz türü: Gigabit Ethernet, LAN kontrolörü: Realtek RTL8111H



İşlemci

İşlemci üreticisi *	AMD
İşlemci soketi *	Soket AM4
İşlemcilerle uyumlu *	AMD Ryzen 3000 Series
Maks. SMP işlemci sayısı	1

Hafıza

Destekli hafıza türü *	DDR4-SDRAM
Bellek yuvalarının sayısı *	2
Hafıza alanı türü	DIMM
Hafıza kanalları	Çift kanallı
ECC uyumluluğu	ECC & ECC olmayan
Destekli hafıza saati hızı	1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600 MHz
Maksimum bellek *	64 GB
Tamponsuz hafıza	✓

Depolama yöneticisi

Desteklenen depolama sürücüsü tipleri	HDD & SSD
Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri *	PCI Express 3.0, SATA
Desteklenen sabit sürücü sayısı	5
RAID desteği	✓
RAID seviyesi	0, 1, 10

Grafik

Entegre grafik kartı	✗
Maksimum çözünürlük	4096 x 2160 Piksel
Desteklenen ekran sayısı	2

Dahili I/O

USB 2.0 bağlayıcıları *	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) konnektörleri *	1
SATA III bağlantı sayısı *	4
Ön panel ses bağlayıcısı	✓
Ön panel konektörü	✓
ATX güç bağlayıcı (24-pin)	✓

Arka panel I/O portları

USB 2.0 bağlantı noktası sayısı *	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı *	4
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı *	1
HDMI port sayısı *	1
DVI-D bağlantı noktası sayısı *	1
Kulaklık çıktı sayısı	1
Mikrofon giriş fişi	✓

Ağ Bağlantıları

Ethernet LAN bağlantısı	✓
Ethernet arayüz türü	Gigabit Ethernet
LAN kontrolörü	Realtek RTL8111H
Wi-Fi *	✗

Özellikler

Anakart yongası *	AMD A520
Ses çipi	Realtek ALC892
Ses çıkış kanalı sayısı *	7.1 kanallar
Ürün rengi	Siyah
Bileşen *	PC
Anakart form faktörü *	micro ATX
Analevha yonga kümesi ailesi *	AMD
Monte deliği sayısı	8

Genişletme yuvaları

PCI Express x1 (Gen 3.x) yuvası	1
PCI Express x16 (Gen 3.x) yuvası	1
M.2 (M) yuvalarının sayısı	1

Lojistik veri

Uyumlu Sistem (HS) kodu	84733020
-------------------------	----------

Dahili I/O		Ağırlık & boyutlar	
CPU fan bağlayıcı	✓	Genişlik	236 mm
Şasi fanı bağlayıcı sayısı	2	Derinlik	200 mm
Şasi giriş bağlayıcı	✓	Yükseklik	60 mm
		Diğer özellikler	
		Ağırlık	698 g



4719072749927



0824142224007



824142224007



4526541740756

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.